

# VERO LT R3 CC Lap Timer

...è un innovativo Lap Timer particolarmente indicato per go-kart e minimoto da noleggio / ...is an innovative Lap Timer particularly suitable for rental go-kart and minibike

## VERO LT R3 CC

- ✓ economico e funzionale / *cheap and functional*
- ✓ semplice da installare / *easy to install*
- ✓ semplice da usare / *easy to use*
- ✓ adatto per ogni installazione / *suitable for every installation*
- ✓ personalizzabile / *customizable* (contattaci per info / *contact us for info*)
- ✓ per go-kart a benzina da noleggio / **special rental fuel go-kart**
- ✓ alimentabile dal motore \* / **powered directly from the engine \***  
\* solo con motore / *with only engine* : Honda GX-- RT2 RDG4



### Dati Tecnici:

Display: LCD 128x64 pixel retroilluminato  
 LEDs: verde e rosso ad alta luminosità  
 Alimentazione esterna con cavetto: 14-42V~ / ---  
 Consumo massimo: 30mA  
 Accensione / spegnimento: automatico o manuale  
 Sensore giro: magnetico o radioelettrico  
 Altezza rilevazione: magn. 13cm, radioel. 30cm  
 Precisione cronometro: +/- 0,01sec./h  
 Risoluzione Rpm: 1 Rpm (con modulo esterno opzionale)  
 Misura minimo / massimo Rpm: 350 / 13.000 - 6500  
 Garanzia: 24 mesi (cablaggi esclusi)  
 Dimensioni / Peso: 101x84x23 mm / 150 gr  
 Scocca: ABS, vetro antigraffio e resistente UV  
 Temperatura di funzionamento: 0-55 °C  
 Grado di protezione: IP56  
 Fissaggio: mediante apposito supporto (compreso)

### Funzioni:

- \* visualizza numero giro
- \* visualizza numero sessione
- \* visualizza tempo sul giro
- \* visualizza differenza dal giro precedente
- \* visualizza best lap di sessione
- \* visualizza Rpm istantanei
- \* visualizza Rpm massimo raggiunto
- \* menù impostazioni
- \* LED indicatore prestazione
- \* barra prestazione tempo sul giro precedente

### Technical data:

Display: LCD 128x64 pixel with backlight  
 LEDs: green and red high brightness  
 External power supply with cable: 8-42V~ / ---  
 Max consumption: 30mA  
 Turn on / Turn off: automatic or manual  
 Lap sensor: magnetic or radioelectric  
 Detection height: magn. 13cm, radioel. 30cm  
 Timer accuracy: +/- 0,01sec./h  
 Rpm resolution: 1 Rpm (with optional external module)  
 Min / max Rpm measure: 350 / 13000 - 6500  
 Warranty: 24 months (wiring except)  
 Dimensions / Weight: 101x84x23 mm / 150 gr  
 Case: ABS, scratch resistant and UV resistant  
 Operating temperature: 0-55 °C  
 Protection degree: IP56  
 Fixing: through appropriate support (included)

### Functions:

- \* lap number display
- \* session number display
- \* lap time display
- \* difference from the previous lap display
- \* session best lap display
- \* instant Rpm display
- \* maximum Rpm display
- \* setup menù
- \* performance indicator LED
- \* lap time performance bar on previous lap

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY

promozione lancio!  
special offer!



VERO LT R3 CC Lap Timer



SENSORE - SENSOR

per banda magnetica - for magnetic strip  
oppure - else  
per antenna attiva - for active loop



~~184 €~~

con sensore magnetico / with magnetic sensor

**169 €**

esclusa iva / ex vat

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO - CONTACT US FOR A CUSTOM QUOTE

scopri tutti i prodotti / *discover all our product*

[www.mywer.it](http://www.mywer.it)

offerta limitata e fino ad esaurimento scorte, spese spedizione escluse - *limited offer and while stocks last, shipping costs not included*

distributore autorizzato / *official reseller*

myWER si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni e le immagini qui contenute  
myWER reserves the right to change without notice information and image contained herein

figure not in scale - rev.06.13\_11\_2019  
pictures not in scale - rev.06.13\_11\_2019